

Come effettuare l'auto diagnosi del contatore elettronico marche: CPL, SACOFGAS, METER ITALIA E SAGEMCOM, MODELLO EG10, EG16 e EG25



1. Procedere con l'accensione del contatore premendo tasto qualsiasi.

Dalla prima schermata, dopo la pressione di uno dei 6 pulsanti, per accedere al menu' principale premere il tasto ENTER/ENTRA che corrisponde al tasto "OK".

E	-	G	2	5								m	3		
V	b		0	0	0	0	0	0	0	0	0	,	0	0	0
			E	N	T	E	R								

Apparirà il primo dei 4 capitoli:

E	-	G	2	5											
1		M	I	S	U	R	E								
		E	N	T	E	R									

Usando i tasti freccia "su" e "giu" è possibile selezionare la voce 2) ARCHIVI e premere ENTER

- 1) MISURE
- 2) ARCHIVI
- 3) CONFIGURAZIONE
- 4) MENU' TEST

2. Muoversi con il tasto freccia su o giu' per selezionare il sotto menu' "2.6 Diagnostica".

come da esempio sotto riportato:



2 In questa schermata qualora fosse presente uno dei seguenti codici (o combinazioni degli stessi)

Codice	Diagnostica
03h	Guasto generico del contatore
04h	Interruzione della connessione con emettitore o convertitore
07h	Allarme convertitore

CODICE	DIAGNOSTICA
00h	Mancanza alimentazione rete (se applicabile)
01h	Low battery
02h	Registro Eventi 90%
03h	Allarme generico
04h	Interruzione della connessione con emettitore o convertitore
05h	Registro eventi pieno
06h	Disallineamento Clock
07h	Allarme convertitore
08h	Temperatura fuori range
09h	Pressione fuori range
10h	Portata contatore fuori limite

03h, 04h o 07h, vi invitiamo a chiamare il nostro call center al numero sotto riportato per concordare un intervento gratuito da parte di un nostro tecnico.

